

3000 W INVERTERELVERK

93001i-EU-SC

THE MIGHTY FUSION

MAXEFFEKT

3000W

KONT. EFFEKT

2800W

DRIFTTID

7h

LJUDNIVÅ @ 7m

60dBA

Champions The Mighty Fusion 3000 W inverterelverk – med det bästa effekt/vikt-förhållandet i sin storleksklass!

Champions 3000 W inverterelverk är verkligt kraftfullt och behagligt att använda tack vare sin kompakta storlek och låga vikt (vikt endast 21,2 kg).

Vår pålitliga 149 cc-motor är utöver sin effektivitet även miljövänlig och ekonomisk. Drifttiden vid 25 % belastning är cirka sju (7) timmar på en tank (4,5 l) bensin. Driftsäkerheten höjs av bl.a. automatiskt oljelarm och överbelastningsskydd, och kallstart underlättas av Cold Start Technology.

CO Shield®-tekniken ger sinnesro och säkerhet genom att övervaka kolmonoxidutsläppen (CO). Om CO Shield upptäcker farligt förhöjda CO-nivåer stängs motorn av automatiskt.

Ren sinusvåg-inverterteknik gör elverket till en idealisk strömkälla för känslig elektronik. Med det här elverket kan du tryggt ladda mobilen och datorn, titta på TV och hålla kylskåpet igång – och inte minst använda det på arbetsplatsen för t.ex. el- och trädgårdsverktyg när vanlig el inte finns att tillgå. Den låga ljudnivån (60 dBA) gör det behagligt att använda.



TEKNISKA DATA

Starteffekt	4500W
Maxeffekt	3000W
Kontinuerlig effekt	2800W
Uttag	2x230V 16A, 1x12V 8A
Frekvens	50Hz
Motor	149 cc Champion OHV
Bränsletankvolym	4,5 liter
Oljevolym	0,58 liter
Ljudnivå	60 dBA @ 7m
Start	Snörstart
Varvtal	Automatiskt – beroende på belastning
Mått	45 x 30,4 x 45 cm
Certifieringar	CE, EC, RoHS och Euro Stage V
Vikt	21,2 kg
Drifttid (timmar)	7 h vid 25 % belastning

EGENSKAPER

- Maxeffekt – 3000 W | Kontinuerlig effekt – 2800 W
- Vikt endast 21,2 kg
- Ljudnivå @ 7 m – 60 dBA
- LED-kontrollpanel
- Ren sinusvåg
- ECO-funktionen justerar motorens varvtal automatiskt
- Bränslemätare
- CO Shield-teknik
- Förberedd för parallellanslutning – kan kopplas ihop med ett annat inverterelverk för mer effekt

MEDFÖLJER

- Oljetratt
- Tändstiftsnyckel
- 12 V-kablar för t.ex. bilbatteri
- 12 V USB-adapter
- Schuko/CEE16 blå adapter
- Bruksanvisning